



Live Sound  
TRADE

ЗВУК > МИКСЕРЫ И ОБРАБОТКА

## Proel AMIX63 микшер рэковый

Proel PA AMIX63 компактный рэковый микшер, 1U, 6 балансных, комбо микр./лин. и 3 стерео RCA входов, переключатель лин./фантом микр./микр., LED индикатор входа на каждом канале, регулируемая функция приоритета Микр.1, 2 XLR выхода L и R, балансный моно выход, LED индикаторы выхода L и R, регулировка общей громкости, разъём аварийного питания 24 В.

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- Высококачественный дизайн и точность изготовления
- Шесть сбалансированных COMBO микрофонных / линейных входов
- Три стерео линейных входа RCA
- Line/Phantom mic/Mic переключатели входа
- Светодиодные индикаторы входного сигнала для каждого канала
- Регулируемая функция приоритета MIC 1
- Независимая регулировка усиления каналов 1-9
- Два XLR выхода (левый и правый)
- Балансный моно выход
- Стерео выход REC (левый и правый) RCA
- Светодиодные индикаторы выходного уровня сигнала (левый и правый)
- Регулятор громкости
- Регуляторы тембра
- Разъёмы аварийного электропитания (24 В постоянного тока)



### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ВХОДЫ CH1 ~ CH6 (MIC / LINE):
- Микрофонный вход: электронно-балансный
- Усиление: 0 дБ до - 50 дБ | Макс. вход + 18 dBu (линия/микрофон)
- Сигнал/ Шум:  $\geq 85$  дБ
- Фантомное питание: 16 ~ 19 В постоянного тока линейный вход электронно-балансный
- Частотный диапазон: 20 Гц-22 кГц +/- 3 дБ
- Чувствительность: 0 дБ
- ВХОДЫ CH7 ~ CH9 (LINE):
- Линейный вход: несимметричный
- Чувствительность: -10 дБ
- Максимальный входной уровень: + 20 dBu
- Сигнал/ Шум:  $\geq 105$  дБ
- Частотный диапазон: 20 Гц-22 кГц (+/- 3 дБ)

- Искажения (THD):  $\leq 0,03\%$  @ 1 кГц
- Входное сопротивление: 1,4 кОм микрофон | 10 кОм линия
- Выходное сопротивление: 1 кОм REC OUT | 120 Ом LINE OUT / OUT моно
- Регулировка тембра: ВЧ:  $\pm 15$  дБ @ 12 кГц | СЧ:  $\pm 12$  дБ @ 2,5 кГц | НЧ:  $\pm 15$  дБ @ 80 Гц
- Питание: 230 В, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: 18 ВА
- Входные разъемы CH1 ~ CH6: CH1 ~ CH6: COMBO (XLR + JACK 6,3) | CH7 ~ CH9: 2 x RCA
- Выходные разъемы: XLR мама
- Размеры (ШхВхГ) 483x44x195 мм: - 1U, 19 "
- Вес: 2,9 кг

---

Телефон:  
(495) 921-45-52

Коммерческий отдел:

117105, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Нагатинно-Садовники, ш. Варшавское, д. 35, стр. 1